

IRX-Y3 Series 取扱説明書 (2020 年 7 月版) の記載ミスについて

この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。同梱されている「IRX-Y3 Series 取扱説明書 (2020 年 7 月版)」の 5 ページ目「本機× 2 台をペアリングして携帯端末と接続する」の項目について、記載内容や手順に間違いがありました。正しくは以下をご参照ください。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

本機× 2 台をステレオとしてペアリングして携帯端末と接続する



・既に携帯端末とペアリングされている場合、あらかじめ解除する必要があります。Bluetooth ボタンを押し、全ての LED が消灯して POWER ボタン右側の LED が再び点灯したら離してください。本機がリセットされます。リセット後、EQ プリセットは「FLAT」に設定されます。2 台目も、ペアリングされている場合は同じ作業を繰り返してください。

- ① 向かって右側に設置するスピーカーの Bluetooth ボタンを押し、ボタン右側の LED が点滅したら離します。
- ② 携帯端末の Bluetooth 設定で①のスピーカーを選択します。接続が成功すると LED が点灯に変わり接続トーンが鳴ります。
- ③ ①のスピーカーの Bluetooth ボタンを押し、Bluetooth ボタン右側の LED と POWER ボタン右側の LED が両方とも点滅してオーディオキューが鳴ったら離します。
- ④ 向かって左側に設置するスピーカーでも①～③の作業を行います。実行してからしばらくすると、これまでとは異なる接続トーンが鳴りスピーカーがステレオでペアリングされます。
※ 電波状況によってペアリングまでにかかる時間は異なります。
- ⑤ 携帯端末の Bluetooth 設定で②で接続したスピーカーの状態を確認します。

iOS 端末の場合

ステータスが「接続済み」から「未接続」変わっていることを確認してください。もう一度スピーカーを選択して再度接続します。

Android 端末の場合

ステータスが「接続済み」から「ペアリング済み」に変わったことを確認してください。そのまま⑥に進みます。

※ Android 端末では機種により表示が異なる場合があります。

- ⑥ 向かって左側に設置するスピーカーの Bluetooth ボタンを、ボタン右側の LED が点滅するまで短く押します。
- ⑦ 携帯端末の Bluetooth 設定で⑥のスピーカーを選択します。接続が成功すると LED が点灯に変わり接続トーンが鳴ります。以上で、接続は終了です。携帯端末の Bluetooth 設定は以下のような表示になります。

iOS 端末の場合

両方とも「接続済み」と表示されます。

Android 端末の場合

1 台は「接続済み」、もう 1 台は「ペアリング済み」と表示されます。

※ Android 端末では機種により表示が異なる場合があります。また、Android 端末で接続した時には、ステレオでペアリングされていても本機 Bluetooth ボタン右側の LED が 1 台しか点灯しない場合があります。



・ペアリングを解除するには以下の作業を行ってください。

- ① どちらか一方のスピーカーの Bluetooth ボタンを押し、Bluetooth ボタン右側の LED と POWER ボタン右側の LED が両方とも点滅したら離します。
- ② Bluetooth ボタンをもう一度押すと、ペアリングが解除されます。